

保安灯 明るさセンサ付

※白色LED採用により、消費電力も少なく球切れなどの心配の少ない長寿命タイプです。

感震保安灯 ナイトライト機能付

SNLH-2 PW

100V AC 50 / 60Hz
¥7,800
◇B (地震検知機能付)

- 感震保安灯を設置するコンセントに傾きがあると、正しく動作しない場合があります。
- 設置場所によっては、ドアの開閉による振動で感震点灯する場合がありますが、異常ではありません。



保安灯 ナイトライト機能付

SNL-2 PW


100V AC 50 / 60Hz
¥4,900
◇B



保安灯 (明るさセンサ付)

■ コンセントに差しつけておけば

非常灯機能 停電と同時に約3時間以上自動点灯します。(満充電時)



ナイトライト機能



明るさセンサ切替スイッチ「自動」の位置で、周囲が暗く(約5ルクス以下)になると自動点灯、明るく(約10ルクス以上)になると自動消灯します。

感震点灯機能 (SNLH-2 PWのみ)

建物の揺れ(震度4程度)を検知すると、約20分間自動点灯します。感震点灯は電池からでなく、コンセントからの電源供給で点灯します。



■ コンセントから抜いて


携帯灯機能

「入・切」スイッチにより、点灯・消灯します。連続で約3時間以上点灯します。(満充電時)



■ 仕様

定格電圧	100V AC 50/60Hz
消費電力	点灯時 0.5W以下 ナイトライトおよび感震点灯時 0.5W以下
使用電池	ニッケル水素電池「SNL-BT2」 1.2V 345mA
充電時間	約48時間
点灯時間	停電時および携帯灯時: 約3時間以上(満充電時) 感震時: 約20分±5分
点灯照度	A点: 約1.5 lx以上 B点: 約0.7 lx以上 (測定ポイントは右図)
明るさセンサ	平均: 約1.0 lx以上 点灯照度: 約5 lx以下 消灯照度: 約10 lx以下



保安灯専用コンセント

専用コンセント

SNL-55U PW

コンセント: 15A / 125V AC
¥1,240 (保安灯本体は除く)

■ 感震保安灯・保安灯は、通常のコンセントに差し込んでご利用頂けますが、この保安灯専用コンセントをお使い頂くと、見た目すっきりと収まります。(保安灯本体は別売りです。)



保安灯・感震保安灯

■ 使用上のご注意

- 保安灯・感震保安灯は48時間以上充電してからご使用ください。
- お買い求めのときや長時間ご使用にならなかったときは、電池が自然放電し電気容量が少なくなっているため、点灯しないまたは点灯時間が短い場合があります。満充電時間の約48時間以上充電してからご使用ください。
- 万一に備えて、1か月に1回は点灯することを確認してください。(停電の代わりにコンセントから本体を抜くなどしてください。)

attention!!
■ 電池切れの場合でもナイトライトは点灯します。必ず上記の方法で定期的確認してください。

attention!!

- ニッケル水素電池交換の目安は約2年ですが、充電回数が多くなると電池寿命が短くなります。48時間充電してもランプがすぐに暗くなったり点灯しなくなったときは、電池を交換してください。
- 電池は、本製品専用の交換用ニッケル水素電池「SNL-BT2」を必ずご使用ください。他の電池は絶対に使用しないでください。また、この電池は本製品以外の機器には使用しないでください。

交換用ニッケル水素電池 SNL-BT2

1.2V / 345mAh
¥1,200

※電池交換方法はP069をご参照ください。




感熱センサ付ナイトライト
明るさセンサ付


感熱センサ付ナイトライト

JEC-BN-NLHS PW

100V AC / 0.7W 50/60Hz
¥5,670
◇F (熱線センサ付)



組み合わせ例



感熱センサ付ナイトライト

■ 特長

- 人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。
- 白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。
- 白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。当社費1/5。
- 1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。

■ 動作確認の仕方

- 電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。その後検知できる正常状態になります。
- 初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
- 照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいとテストする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認がおこなえます。


■ 使用上のご注意

- 周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
- 検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が動かず消灯することがあります。
- 温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。

■ 仕様

定格電圧	100V AC 50/60Hz
定格消費電力	0.7W (点灯時)
動作照度	約5ルクス以下
動作保持時間	約15秒 延長機能付
探知距離	約3m
検知エリア	水平方向 約160°

■ 検知エリア




感震保安灯本体 ナイトライト機能付

SNLH-2 PW


保安灯本体 ナイトライト機能付

SNL-2 PW



保安灯専用コンセント

SNL-55U PW



感熱センサ付ナイトライト本体 1連

JEC-BN-NLHS PW

